

**WPS sensore di presenza Pir autoalimentato (con batteria piatta) per l'accensione e lo spegnimento automatico degli apparecchi ad esso collegati.**

*WPS presence sensor / Self-powered PIR (with a flat battery) for automatic switching on and off of the devices connected to it.*

modello *model*

**senore di presenza PIR wireless auto alimentato** *self powered wireless PIR presence sensor*

tipo di installazione  
*type of installation*

**montaggio sporgente con supporto fornito** *surface installation with plastic holder*

fissaggio supporto  
*holder fixing system*

**con viti fornite** *with screws supplied*

alimentazione *supply*

**batteria tipo CR2050 3V fornita** *CR2050 3V battery supplied*

durata batteria in stand by  
*Battery life in stand bay*

**120 mesi** *months*

distanza massima di controllo  
*working distance*

**15 metri** *meters*

distanza di rilevamento  
*door trigger sensor distance*

**0-3 centimetri** *centimeters*

frequenza di trasmissione  
*wireless transmission frequency*

**2,4GHz**


finitura *finishes*

**tecnopolimero nero** *black thermoplastic polymers*

grado di protezione *IP rated*

**IP20**

marcature *marks*



**La zona di rilevamento non deve essere ostacolata da ripiani oppure oggetti troppo vicini al sensore. L'apparecchio non deve essere installato vicino o a diretta esposizione dei fasci di luce o correnti di aria calda e fredda o zone con elevata umidità.**

*The detection zone must not be obstructed by shelves or objects too close to the sensor.*

*The appliance must not be installed near or in direct exposure of light beams or currents of hot and cold air or areas with high humidity.*